

		安全上のご注意					
<u></u>	告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは 絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) ・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)					
▲注∶	意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)					

		ラ	ン	プー仕ー様
	光	源 色		白色相当
	グ	ローブ		_
寸	外	径	(m m)	4 5
法	全	長	(m m)	75
	質	量	(g)	82
		金		E 1 7
	電	原周波数_	(Hz)	50/60共用
	定す	名入力電圧	(V)	100
	定村	8消費電力	(W)	2.7
	定村	名入力電流	(A)	0,045
	最	大 光 度	(cd)	1700
	E,	-ムの開き	(度)	9
	平均	演色評価数	(Ra)	78
	相	関色温度	(K)	5000(参考値)
	定	格寿命	(h)	20000

ご使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の 商品でも光色、明るさが異なる事があります。ご了承ください。
- ・分解や改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、 寿命が短くなるので使用しないでください。
- 。人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用 出来ない場合があります。
- ・ランプ周囲温度が40℃を越える場所では使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意下さい。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼ すおそれがあります。

形 名 LEL-SL	3N-E17S	品名	東芝電球形LEDランプ T, LEDs LED電球
承 認	担 当	図	AA2007-03114-01
池田	大 沢	番	HHE007 03111 01
尺度 —	単位 mm	身	東芝ライテック株式会社